

# S2 Staubsauger



Artikelcode	Stromspannung
S201-EU	230 V, 50 Hz

Technische Daten	
Motor	2×1200 W
Stromstärke	9.8 A
Luftstrom	400 m <sup>3</sup>
Vakuum	22 kPa
Vorfilter	Konisch, aus Polyester
Vorfilteroberfläche	3 m <sup>2</sup>
HEPA-Filter	H13
HEPA-Filteroberfläche	2,4 m <sup>2</sup>
Jet-Puls-Filterreinigung	Ja
Staubsammlung	Longopac

Physikalische Parameter	
Gewicht	52 kg
Größe	761×547×1300 mm

Kopplung mit Von Arx-Maschinen	
Mit VA 10 L	Mit FR 200
	

Ausgestattet mit
2-stufige industrielle Bypass-Motoren
Konischer Polyester-Vorfilter
Hepa13-zertifizierter Hepa-Filter
Jet-Puls-Filterreinigung
7,5 m 2"-Schlauch
Absaugrohr 2" -3-teilig
Bodendüse mit Gummiwischer
Longopac-Staubsammlung

# Ersatzteile

<p><b>Konischer Vorfilter - 7500016</b></p> 	<p><b>Hepa-Filter - 7500000</b></p> 	<p><b>Longopac - 7500017</b></p> 
<p><b>Longopac-Halter - 7000016</b></p> 	<p><b>Absaugrohr 2" - 3-teilig - 7500142</b></p> 	<p><b>Bodendüse - 7500143</b></p> 
<p><b>Gummiwischer, Paar - 7509996</b></p> 	<p><b>Schlauchendmanschette 2 Zoll - 7500018</b></p> 	<p><b>Schlauchverbinder D51 mit V-Dichtung - 800161</b></p> 
<p><b>Schlauchset D50 mm x 7,5m- 7001064</b></p> 	<p><b>Vordere Rollen - 7500165</b></p> 	<p><b>Hinterräder - 7500014</b></p> 
<p><b>Sanftanlauf 230 V - 7500172</b></p> 	<p><b>Sanftanlauf 120 V - 7500196</b></p> 	<p><b>Sanftanlauf 230 V S3 - 7500137</b></p> 
<p><b>Motor 230 V - 7500020</b></p> 	<p><b>Motor 120 V - 7500168</b></p> 	<p><b>Ein-/Ausschalter - 7500001</b></p> 